

# HP LaserJet Pro M130 MFP-sorozat



**Egyszerű hatékonyság. Egyszerűen.**

A JetIntelligence tonerkazettákkal működő, kompakt HP LaserJet Pro nyomtatóval leegyszerűsítheti feladatait. Ezzel a hatékony munkavégzésre tervezett, vezeték nélküli MFP készülékkel számos mobil eszközről nyomtathat professzionális minőségű dokumentumokat, továbbá beolvasást, másolást és faxolást (M130 fn/fw) is végezhet, valamint energiát takaríthat meg.



HP LaserJet Pro M130nw MFP



HP LaserJet Pro M130fw MFP

## Főbb jellemzők

- Nyomtatás, beolvasás, másolás és faxolás (fn/fw)
- Magas nyomtatási sebesség (22 oldal/perc A4)
- 35 lapos automatikus lapadagoló (fn/fw) és gyors beolvasási sebesség (11 oldal/perc A4)
- Beolvasás e-mailbe és hálózati mappákba (M130fw)
- Az első nyomat gyorsan elkészíthető alvó (Automatikus kikapcsolás) üzemmódból
- 6,9 cm-es képátlójú érintőképernyő (M130fw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, WiFi Direct (nw/fn/fw)
- HP automatikus be- és kikapcsolás
- JetIntelligence

## Hatékonyságra tervezve

- Végezze el a nyomtatást, beolvasást, másolást és faxolást (M130 fn/fw) a kompakt HP LaserJet MFP készülékkel, amely szűk munkaterületeken is elfér.
- Kevesebb várakozás. Akár 22 oldal nyomtatható percenként,<sup>2</sup> az első oldalt pedig akár 7,3 másodpercen belül kinyomtathatja.<sup>3</sup>
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiája révén energiát takaríthat meg.<sup>4</sup>
- A 6,9 cm-es színes érintőképernyő<sup>5</sup> (M130 fw) segítségével elvégezheti a feladatokat, és dokumentumokat olvashat be e-mailbe.

## Mobil nyomtatás egyszerűen

- Nyomtathat iPhone® és iPad® készülékéről az AirPrint® szolgáltatással, amely automatikusan a papírmérethez igazítja a feladatokat.<sup>6</sup>
- Az e-mail-küldés egyszerűségével nyomtathat közvetlenül okostelefonjáról, táblagépéről vagy noteszgépéről a HP ePrint használatával.<sup>7</sup>
- Közvetlenül a mobil eszközéről nyomtathat Wi-Fi Direct® nyomtatójára – anélkül, hogy csatlakozna a vállalati hálózatra.<sup>8</sup>
- A Google Cloud Print™ 2.0 szolgáltatással nyomtatási feladatokat küldhet okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről bármely vállalati nyomtatóra.<sup>9</sup>

## HP-minőség minden nyomtatás során

- A precíziós fekete tonerrel éles szövegeket, mély fekete színt és jól látható ábrákat nyomtathat.
- Ne tévesszék meg azok az alternatívák, amelyek az eredeti HP-minőséget próbálják utánozni. Biztos lehet a megvásárolt termékek kiváló minőségében.
- A nyomtatásmérő technológiával<sup>10</sup> nyomon követheti a tonerszintet, és a lehető legtöbbet hozhatja ki kazettáiból.
- A lezárás automatikus eltávolításának, valamint a könnyen kinyitható csomagolásnak köszönhetően gyorsan kicserélheti a kazettákat.



First page out  
XX sec



Ethernet



Scan to email



Wireless direct



Precision black toner



Auto On/Off  
Technology



Auto wireless connect



Automatic  
document feeder

## Terméknézetek

### HP LaserJet Pro M130fw MFP

1. 35 lapos ADF
2. A síkgyas lapolvasó maximum 216 x 297 mm méretű papírt kezel
3. 6,9 cm-es (2,7 hüvelykes) színes érintőképernyő
4. Faxport, nagy sebességű USB 2.0-port, gyors Ethernet hálózati port, hozzáférést biztosító port opcionális zárhoz
5. 100 lapos gyűjtőrekesz
6. Felső fedélen keresztüli hozzáférés a tonerkazettákhoz
7. Wi-Fi Direct nyomtatás
8. Beépített vezeték nélküli hálózati működés (802.11b/g/n)
9. 150 lapos adagolótálca porfogóval (a képen nyitva)



## A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Pro M130a MFP	HP LaserJet Pro M130nw MFP	HP LaserJet Pro M130fn MFP	HP LaserJet Pro M130fw MFP
termékszám	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, szkennelés	Nyomtatás, másolás, lapolvasás, fax	Nyomtatás, másolás, lapolvasás, fax
Fax	Nincs	Nincs	Van	Van
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér)	Akár 22 oldal percenként	Akár 22 oldal percenként	Akár 22 oldal percenként	Akár 22 oldal percenként
Automatikus lapadagoló (ADF)	Nincs	Nincs	35 lap	35 lap
Kezelőpanel	ICON LCD	kétsoros LCD	2 soros LCD kijelző számbillentyűzettel	6,9 cm-es (2,7 hüvelykes) érintőképernyő, LCD (színes grafika)
Hálózatkezelés	Nincs	Beépített Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n	Beépített Ethernet	Beépített Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Mobil nyomtatási képesség	Apple AirPrint™	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-tanúsítvánnyal; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-tanúsítvánnyal	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-tanúsítvánnyal; Wi-Fi Direct®

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	<b>CF217A</b> HP 17A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 1600 oldal <b>CF219A</b> HP 19A eredeti LaserJet képkalkotó henger 12 000 oldal
szolgáltatások és támogatás	<b>UH761E</b> HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz <b>UH757E</b> HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz <b>UH764E</b> HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással LaserJet nyomtatókhoz (UH761E: minden EMEA-ország, kivéve: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország, UH757E: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia, UH764E: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

## Műszaki specifikáció

Típus	HP LaserJet Pro M130a MFP	HP LaserJet Pro M130nw MFP	HP LaserJet Pro M130fn MFP	HP LaserJet Pro M130fw MFP
termékszám	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés		Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	
Kezelőpanel	ICON LCD Két számjegyű numerikus LCD kijelző; Gombok (Fel, Le, Mégse, Másolás indítása, Másolási beállítások); 3 állapotjelző LED (Indítás, Figyelem, Toner); Másolási beállítások ikonok (Másolatok, Sötétebb/Világosabb, Kicsinyítés/Nagyítás)	2 soros LCD: 2 soros LCD kijelző (szöveges); Gombok (OK, Vissza, Előre/Hátra, Mégse, Másolatok száma, Sötétebb/Világosabb, Másolás menü, Másolás indítása, Fő beállítások, Vezeték nélküli); 3 fénykibocsátó dióda (LED) jelzőfény (Üzemenkés, Figyelmeztetés, Vezeték nélküli).	2 soros LCD kijelző alfanumerikus billentyűzettel 2 soros LCD kijelző (szöveges); Gombok (OK, Vissza, Előre/Hátra, Mégse, Másolatok száma, Sötétebb/Világosabb, Másolás menü, Másolás indítása, Fő beállítások, Újratárcsázás, Alfanumerikus billentyűzet, Fax indítása); 2 fénykibocsátó dióda (LED) jelzőfények (Üzemenkés, Figyelmeztetés).	6,9 cm-es (2,7 hüvelykes) érintőképernyő, LCD (színes grafika)
<b>Nyomtatás</b>				
Nyomtatási technológia	Lézer			
Nyomtatási sebesség	<b>Fekete (A4, normál):</b> Akár 22 oldal percenként			
a nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 7,3 másodperc alatt; <b>Fekete (A4, alvó állapot):</b> Akár 8,1 mp alatt	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 7,3 másodperc alatt; <b>Fekete (A4, alvó állapot):</b> Akár 7,5 mp alatt	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 7,3 másodperc alatt; <b>Fekete (A4, alvó állapot):</b> Akár 8,1 mp alatt	<b>fekete (A4, kész):</b> Akár 7,3 másodperc alatt; <b>Fekete (A4, alvó állapot):</b> Akár 8,8 mp alatt
Nyomtatási felbontás	<b>Fekete (legjobb):</b> Akár 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 technológiával (1200 dpi-s képmínőség); <b>Műszaki jellemzők:</b> HP FastRes 600, HP FastRes 1200			
Havi terhelhetőség <sup>3</sup>	Akár 10 000 oldal (A4); <b>Javasolt havi lapkapacitás<sup>4</sup>:</b> 150–1500			
Nyomtató intelligens szoftverének jellemzői	Apple AirPrint™, azonnali aktiválás technológia, HP automatikus be- és kikapcsolás, JetIntelligence patronok			
Szabvány nyomtatási parancsnyelvek	PCLmS, URF, PWG			
Nyomtatási terület	<b>Nyomtatási margók:</b> Felső: 4 mm, Alsó: 4 mm, Bal: 4 mm, Jobb: 4 mm; <b>Maximális nyomtatási terület:</b> 214 x 356 mm			
Kétoldalas nyomtatás	Kézi kétoldalas			
<b>Másolás</b>				
Másolás sebessége <sup>5</sup>	<b>Fekete (A4):</b> Akár 22 másolat percenként			
A másoló műszaki adatai	Példányszám; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Vázlat üzemmód; <b>Első példány elkészítése:</b> Akár 10,1 másodperc alatt; <b>Másolatok maximális száma:</b> Legfeljebb 99 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> 600 x 400 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%	Példányszám; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Vázlat üzemmód; <b>Első példány elkészítése:</b> Akár 10 mp alatt; <b>Másolatok maximális száma:</b> Legfeljebb 99 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> 600 x 400 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%	Példányszám; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Vázlat üzemmód; <b>Első példány elkészítése:</b> Akár 7,3 másodperc alatt; <b>Másolatok maximális száma:</b> Legfeljebb 99 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> 600 x 400 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%	Példányszám; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Vázlat üzemmód; <b>Első példány elkészítése:</b> Akár 7,8 másodperc alatt; <b>Másolatok maximális száma:</b> Legfeljebb 99 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> 600 x 400 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%
<b>Beolvasás</b>				
Beolvasás sebessége			<b>Normál (A4):</b> Akár 12 oldal percenként	
Beolvasási fájlformátum	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF			
Lapolvasó műszaki adatai	<b>Beolvasási technológia:</b> CIS; <b>Twain verziószáma:</b> 2.1-es verzió; <b>Kétoldalas beolvasás (automatikus dokumentumadagoló):</b> Nincs			
A lapolvasó speciális funkciói	Nincs			Beolvasás e-mailbe; Hálózati mappa
Ajánlott havi beolvasási mennyiség <sup>6</sup>	150–1500			
Olvasható terület	<b>Maximális adathordozó-méret (síkágyas):</b> 215,9 x 297 mm		<b>Maximális adathordozó-méret (síkágyas):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Minimális adathordozó-méret (ADF):</b> 148,5 x 210 mm; <b>Maximális adathordozó-méret (ADF):</b> 215,9 x 297 mm	
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites / 256			
digitális küldés	<b>Alapkiépítésben:</b> Nincs			<b>Alapkiépítésben:</b> Beolvasás e-mailbe; Beolvasás hálózati mappába
<b>Fax</b>				
Fax	Nincs		Van, 33,6 kbit/s	
Faxolási jellemzők			<b>Fax felbontás:</b> Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); <b>gyorstárcsázás:</b> Legfeljebb 120 telefonszám (119 csoporthívás); <b>Kompatibilitás távközlési szabványokkal:</b> Fax távközlés: ES 203 021; R&TTE, 1999/5/EK irányelv (II. függelék) CE emblémával (Európa); Egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint	<b>Fax felbontás:</b> Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; nagyon finom: 300 x 300 dpi (nincs féltónus); <b>gyorstárcsázás:</b> Legfeljebb 120 telefonszám (119 csoporthívás); <b>Kompatibilitás távközlési szabványokkal:</b> Vezeték nélküli távközlés: EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.9.1/EN 301 893 V1.8.1; IEC 62311:2007/EN 62311:2008; Fax távközlés: ES 203 021; R&TTE, 1999/5/EK irányelv (II. függelék) CE emblémával (Európa); Egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint
Intelligens faxszoftver jellemzői	Nincs		Fax címjegyzék; Gyorstárcsázás; Fax számlázási kódok; Faxarchiválás és -továbbítás; Bejövő faxok blokkolása	
Processorsebesség	600 MHz			
<b>Csatlakoztatás</b>				
Alapkiépítésben	Nagy sebességű USB 2.0-port (eszköz)	Nagy sebességű USB 2.0-port (eszköz); Beépített gyors Ethernet 10/100Base-TX hálózati port; Vezeték nélküli	Nagy sebességű USB 2.0-port (eszköz); Beépített gyors Ethernet 10/100Base-TX hálózati port; Telefonvonal-csatlakozó (be- és kimenet)	Nagy sebességű USB 2.0-port (eszköz); Beépített gyors Ethernet 10/100Base-TX hálózati port; Telefonvonal-csatlakozó (be- és kimenet); Vezeték nélküli

Típus	HP LaserJet Pro M130a MFP	HP LaserJet Pro M130nw MFP	HP LaserJet Pro M130fn MFP	HP LaserJet Pro M130fw MFP
termékszám	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Opcionális	Nincs			
Mobil nyomtatási képesség	Nincs		Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-tanúsítvánnyal; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-tanúsítvánnyal
Támogatott hálózati protokollok	Nincs		TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS	
Hálózatkező	Nincs		Szabványos (beépített Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)	Standard (beépített Ethernet)
merevlemez	Nincs			
memória	Alapkiépítésben: 128 MB; maximum : 128 MB		Alapkiépítésben: 256 MB; maximum : 256 MB	
<b>Papírkezelés</b>				
Papírtálcák száma	Alapkiépítésben: 1; maximum: 1			
papírtípusok	Papír (lézer, síma, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártya, levelezőlap			
Hordozó mérete	Egyéni (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm Támogatott (metrikus): A4; A5; A6; B5 (JIS) Automatikus lapadagoló: Nincs		Egyéni (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm Támogatott (metrikus): A4; A5; A6; B5 (JIS) Automatikus lapadagoló: A4	
hordozók kezelése	Alapkiépítési adagoló: 150 lapos adagolóátalca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti papírtartó Automatikus lapadagoló: Nincs		Alapkiépítési adagoló: 150 lapos adagolóátalca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti papírtartó Automatikus lapadagoló: 35 lap	
hordozó súlya	60–163 g/m <sup>2</sup> ; Automatikus lapadagoló: Nincs		60–163 g/m <sup>2</sup> ; Automatikus lapadagoló: 70 – 90 g/m <sup>2</sup>	
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lapok: 150; Boríték: 10 maximum: Akár 150 lap Automatikus lapadagoló: Nincs		1. tálcá: Lapok: 150; Boríték: 10 maximum: Akár 150 lap Automatikus lapadagoló: 35 lap	
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 100 lap Boríték: Max. 10 maximum: Akár 100 lap			
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer, Windows Vista®; Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad merevlemez-terület, internet szükséges, USB Linux (további információ: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer, Windows Vista®; Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad merevlemez-terület, internet szükséges, USB Linux (további információ: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )			
Minimális rendszerkövetelmények	<b>Windows:</b> Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer, Windows Vista®; Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad lemezterület, internet szükséges, USB			
Szoftver mellékelve	Windows operációs rendszer: HP szoftvertelepítő, HP szoftverellátó (kivéve Windows 8 vagy újabb), HP PCLm5 nyomtató-illesztőprogram, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), eszközbeállítás és -telepítés, online felhasználói kézikönyvek, HP Printer Assistant, HP Scan illesztőprogram, HP Scan alkalmazás, HP Fax illesztőprogram (kizárólag a 4 az 1-ben csomagban), HP Fax alkalmazás (kizárólag a 4 az 1-ben csomagban), HP termékfejlesztési tanulmány; Mac OS: Üdvözlőképernyő (a felhasználókat átírányítja a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> webhelyre vagy az OS-alkalmazás letöltési helyére LaserJet szoftverek esetében)			
Nyomtatókezelés	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)			
<b>Méret és súly</b>				
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 398 x 288 x 231,1 mm; maximum: 398 x 482 x 387,9 mm		Legalább: 415,1 x 288 x 279,5 mm; maximum: 415,1 x 511,4 x 423,7 mm	
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	490 x 294 x 350 mm		490 x 327 x 350 mm	
Nyomtató tömege	6,8 kg		7,6 kg	
Csomagolási súly	9,1 kg		10,2 kg	
Működési környezet	<b>Hőmérséklet:</b> 15–32,5°C; <b>Nedvesség:</b> 30–70% relatív páratartalom			
adattárolás	<b>Hőmérséklet:</b> -20 és 60°C; <b>Nedvesség:</b> 10–90% relatív páratartalom			
Hang	<b>Zajkibocsátás:</b> 2,6 B(A); <b>Kisugárzott hangnyomás:</b> 51 dB(A)			
Áramellátás	<b>követelmények:</b> Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (±10%), 50/60 Hz, 2,8 A; <b>anyagigénylet:</b> 255 watt (aktív állapot, nyomtatás), 4,2 watt (készenlét), 1,0 watt (alvó állapot), 0,05 watt (automatikus kikapcsolás/ébresztés USB-kapcsolattal, szállításkor engedélyezve), 0,05 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,05 watt (kézi kikapcsolás); <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> Blue Angel: 0,627 kWh/hét; Energy Star: 0,573 kWh/hét; <b>áramellátás típusa:</b> Beépített tápegység			
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia			
minősítések	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (B osztály); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-tanúsítvány; Blue Angel; EPEAT® Silver			
A doboz tartalma?	HP LaserJet Pro M130a MFP; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (700 oldal); HP LaserJet képkötő henger (12 000 oldal); Tápkábel; Első lépések útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; A nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on	HP LaserJet Pro M130nw MFP; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (700 oldal); HP LaserJet képkötő henger (12 000 oldal); Tápkábel; USB-kábel; Első lépések útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; A nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on	HP LaserJet Pro M130fn MFP; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (700 oldal); HP LaserJet képkötő henger (12 000 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; Első lépések útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; A nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on	HP LaserJet Pro M130fw MFP; Induló HP fekete LaserJet tonerkazetta (700 oldal); HP LaserJet képkötő henger (12 000 oldal); Tápkábel; Telefonkábel; USB-kábel; Első lépések útmutató; Üzembehelyezési útmutató; Támogatási szórólap; A nyomtató dokumentációja és a szoftver a CD-ROM-on
Garancia	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.			

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> Alkalmazásra vagy szoftverre, illetve HP ePrint-fiók regisztrálására lehet szükség. Egyes szolgáltatásokhoz opcionális kiegészítő megvásárlása szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> A nyomtatási sebesség mérése az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, az első tesztokumentumok kihagyásával történt. Az előző modellhez viszonyított pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>3</sup> A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>4</sup> A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetőek el.

<sup>5</sup> Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő. Részletek: [hpconnected.com](http://hpconnected.com).

<sup>6</sup> A mobilkészítőre iOS v7.0 vagy újabb rendszer szükséges. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>7</sup> A nyomtatóhoz ePrint-fiók regisztrálása szükséges. További alkalmazásra vagy szoftverre lehet szükség. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>8</sup> A szolgáltatás csak bizonyos nyomtatók esetében támogatott. Nyomtatás előtt a mobilkészítő közvetlenül a Wi-Fi Direct® használatára képes MFP készülék vagy nyomtató hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően további alkalmazás vagy illesztőprogram használatára is szükség lehet. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

<sup>9</sup> Használatához Google Cloud Print™-regisztráció és Google-fiók szükséges. További információk: <http://hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>10</sup> A korábbi HP-termékek patronszintjelzőivel összehasonlítva.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup> A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

<sup>2</sup> A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>3</sup> A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Color LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi a nyomtatók és többfunkciós nyomtatók megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

<sup>4</sup> A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékanyagok cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

<sup>5</sup> Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

<sup>6</sup> A HP azt javasolja, hogy a havonta beolvasott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó optimális teljesítménytartományt.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

