



KONICA MINOLTA

Fekete-fehér lézernyomtatók
PagePro 1350W

PagePro 1350W

Gyors lézernyomtató
üzleti felhasználásra



The essentials of imaging



KONICA MINOLTA


PagePro 1350W

gyors, személyi lézernyomtató üzleti felhasználásra

A PagePro 1350W lézernyomtatóval a Konica Minolta a kis vállalkozásokat és az otthoni felhasználókat célozza meg. Az alapfelszereltség részét képezi a párhuzamos és USB interfész valamint 8 MB memória. A készülék felmelegedési ideje rövid, az első oldal 13 másodperc alatt készül el. Nyomatási sebessége 20 lap/perc, felbontása – kategóriájában egyedülállóan – valódi 1200 x 1200 dpi, amely garantálja a professzionális minőséget az irodai alkalmazásoknál. A PagePro 1350W lapköltsége még kis nyomtatási mennyiségnél is kedvező, mivel a festékező és a dob egység külön cserélhető, így a festék kifogyása esetén csak a festékezőt kell kicserélni, a dob egység tovább használható.

PagePro

1350W



Műszaki adatok

Típus:

Fekete–fehér lézernyomtató

Nyomatási sebesség:

20 lap/perc

Első oldal nyomtatása:

Kevesebb, mint 13 mp

Felbontás:

Max. 1200 x 1200 dpi

Processzor:

Nattec N1/48 MHz

Interfész:

USB 1.1, IEEE 1284 párhuzamos

Emulációk:

GDI

Memória:

8 MB

Kijelző:

LED kijelző

Papírfajta:

Normál papír, fólia, címke, boríték, vastag papír

Papírbemenet:

150 lapos univerzális papírtálca

Papírkimenet:

100 lap képpel lefelé

Papírméret:

Max. A4/letter, egyedi lapméret

Papírsúly:

60–163 g/m²

Teljesítményfelvétel:

Max. 900W/400W/15W
Energy Star

Feszültség:

220–240V; 50/60Hz

Zajszint:

Működés közben Max. 54 dBA/35 dBA

Terhelhetőség:

Csúcsterhelhetőség max. 15 000 nyomtatás/hó
Ajánlott 3 000 nyomtatás/hó

Méreték (szél. x mély. x mag., mm):

385 x 257 x 250

Tömeg:

Kb. 7 kg (kellékek nélkül)

Festékező modul*:

Normál kapacitású, max. 3 000 oldal nyomtatására (A4)**

Nagy kapacitású, max. 6 000 oldal nyomtatására (A4)**

Dob modul:

Max. 20 000 oldal nyomtatására (A4)**

Meghajtók:

Windows 98SE/Me/NT/2000/XP

* Az induló festékező 1 500 oldal (A4) nyomtatására** elegendő.

** 5%-os fedettség esetén

Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta a szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel. Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.



Az Ön Konica Minolta Partnere:

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4. · Tel.: 464–9000 · Fax: 464–9069
E-mail: info@konicaminolta.hu

The essentials of imaging